



充放電サイクル100万回

スタートブースター

12V専用

24V専用

12/24V兼用



C10-12V



C15-24V



C1-TR-1224V



乗用車



二輪車



フォークリフト



バス・トラック



特殊車両



BANZAI®

A 弱ったバッテリーからエンジンを始動出来ます。



弱った車載バッテリーから本製品を充電。増幅して車載バッテリーに戻す事でエンジン始動が出来ます。※常に本製品を充電をしておく必要はありません！

B 使用可能回数は100万回！

劣化度合いが極めて少ない為、100万回の充放電が行えます。

C 様々なエンジンに対応可能！！

24V対応機種では大型トラックやバスなどのディーゼルエンジンはもちろん特殊車両やフォークリフト、小型船舶にも対応可能です。

型式		C10-12V	C15-24V	C1-TR-12/24V
				
クランキング	12V車輻	12V/1990A	-	12V/4940A
出力電流 (A)	24V車輻	-	24V/1860A	24V/3730A
出力電流 (A)	12V車輻	12V/3500A	-	12V/20000A
ピーク値	24V車輻	-	24V/4500A	24V/10000A
静電容量 (F)		15×600F	10×1500F	10×3400F
使用可能 温度範囲		-40℃～50℃	-40℃～65℃	-40℃～65℃
入力電圧	DC12V	○	○ (DC24V)	○
	AC100V※	○	○	○
充電時間目安	12Vバッテリー	2分	2分	2分
	AC100V※	約10時間	約10時間	約10時間
出力電圧		14V DC	24V DC	12/24V DC
使用サイクル回数		1,000,000サイクル	1,000,000サイクル	1,000,000サイクル
安全機能	セイフティーヒューズ	○	○	○
	ON/OFF スイッチ	-	○	○
始動可能 エンジン目安	12V ガソリン	○	-	○
	12V ディーゼル	○	-	○
	24V ディーゼル	-	○	○
本体寸法	L×W×D (mm)	340×270×150	380×330×230	530×440×320
本体重量	(kg)	2.8	9.8	17

※100V充電用のケーブルはオプションとなります。

安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦南 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦南 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松

●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001-ISO14001

自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
 バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
 お客様とのきずなを大切に、
 お客様満足度の向上を図ってまいります。

ISO14001:本社