

ポータブル充電器 SC-1000BZ


PSE認証済



●各種バッテリーに対応

SC-1000BZでは「リチウムイオン」「アイドリングストップ車用」「ウェット」「メンテナンスフリー」「ドライ」「ゲル」と言った様々なバッテリーに対応可能です。

また12Vバッテリー・24Vバッテリーに対応するため
乗用車からトラックまでこの一台で充電が可能です。



●選べる充電モード

3つの充電モードから、バッテリーの状態に合わせた充電方法を選択できます。

モード	内容
ノーマルモード	バッテリーを充電する際の基本モードです。
スノーモード	気温が0°C以下での充電やドライバッテリーを充電するモードです。
ブーストモード	バッテリーが過度の放電状態や劣化などバッテリーが通常の充電状態では動作しない場合、または6V未満の場合に高い電圧を負荷してバッテリーの回復*を図るモードです。


※バッテリーが正常な状態に戻る保証はありません。

●簡単操作


簡単3ステップで充電を開始できます。



①AC電源を供給



②クランプをバッテリーに接続



③モードを選択して充電開始

●各パーツ診断機能搭載

バッテリーの充電はもちろん、3種類のバッテリー関連の診断機能も搭載しております。
診断機能では下記3項目の診断が行えます。

診断項目	診断内容
バッテリー	バッテリーの電圧及び容量を表示
スターターモーター	エンジン始動時のスターターモーター最低電圧を表示
オルタネーター	オルタネーターの電圧(最大/最小)を表示

BANZAI[®]

●充電時 保護機能搭載

安全にバッテリーを充電出来ます。

①短絡保護

クランプ同士が接触してもショートしません。

②過熱保護

内部温度が100°C超過で充電停止します。
適正温度以下(約80°C以下)になれば自動的に再起動し充電を開始します。

③スパーク保護

クランプ同士が接触あるいはバッテリーに触れても火花が発生しません。

④過充電保護

最大充電時間を制御し、過充電を行いません。

⑤過電圧保護

最大充電電圧を制御し、超過して充電を行いません。

⑥逆極性保護

+/-極性を逆に接続しても充電器は壊れません。

⑦切断保護

クランプが外れると、自動的に充電出力を停止します。

⑧過電流保護

最大充電電流を制御し、電流超過をしません。

本体仕様

型式：SC-1000BZ

入力電圧	AC100V～AC240V 50/60Hz	
バッテリー電圧	DC12V	DC24V
充電電圧	ノーマルモード：最大 DC 14.0V～15.0V スノーモード：最大 DC 14.6V～15.5V ブーストモード：最大 DC 16.5V リチウムモード：最大 DC 14.6V	ノーマルモード：最大 DC 28.8V～30V スノーモード：最大 DC 29.2V～30V
直流電源	DC 13.5V 5A	DC 27V 5A
充電電流	1A / 3A / 7A / 10A (鉛バッテリー) 5A / 10A (リチウムイオンバッテリー)	1A / 2A / 4A / 6A (鉛バッテリー)
バッテリー種類	WET (ウェットバッテリー) MF (メンテナンスフリーバッテリー) AGM (ドライバッテリー) GEL (ゲルバッテリー) LiFeP04 (リチウムイオンバッテリー)	WET (ウェットバッテリー) MF (メンテナンスフリーバッテリー) AGM (ドライバッテリー) GEL (ゲルバッテリー)
適合バッテリー容量	3Ah～120Ah	
使用環境	-20～40°C 湿度90%以下	
外観寸法	197×113×61mm ±2mm	
重量	950 g	

⚠️ 安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松

●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001-ISO14001

自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
 バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
 お客様とのきずなを大切に、
 お客様満足度の向上を図ってまいります。

ISO14001:本社